



Генератор из разряда самых полезных

Генератор из разряда самых полезных. Наилучший из возможных ваших помощников, генератор EF2600FW обеспечит вас электроэнергией во всех случаях жизни и для любой работы.

- ▶ 4-х тактный верхнеклапанный двигатель. Компактные размеры, высокая мощность, малый расход топлива и низкий уровень шума.
- ▶ Бесщеточный генератор
- ▶ Удобство в эксплуатации
- ▶ Система контроля уровня масла. Двигатель автоматически останавливается при снижении уровня (давления) масла ниже определенного значения.
- ▶ Неплавкий автоматический выключатель позволяет легко включить и отключить выходную цепь переменного тока.
- ▶ Автоматический декомпрессор облегчает пуск двигателя ручным тросовым приводом.
- ▶ Указатель уровня топлива обеспечивает визуальный контроль уровня топлива.
- ▶ Вольтметр обеспечивает визуальный контроль напряжения.
- ▶ Рама. Простота переноски и надежная защита.

Двигатель

Рабочий объем	171 куб. см
Максимальная выходная мощность	кВт / об/мин
Тип стартера	Ручной

Генератор

Тип генератора	4-тактный
Частота	50 Гц
Номинальная выходная мощность переменного тока	2,000 ВА
Макс. выходная мощность переменного тока	2,300 ВА
Переменное напряжение	220 В
Номинальный ток	9.1 А
Розетка постоянного тока	12 / 8.3 В/А
Фазы	Однофазный
Время работы без дозаправки	10.6 ч

Габариты

Общая длина	510 мм
Общая ширина	415 мм
Общая высота	425 мм
Масса (кг)	41 кг
Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей)	0.6
Емкость топливного бака	12 л
Уровень шума на расстоянии 7 м	65.0 дБ (А)

**Blue** **YAMAHA**
GENUINE
Parts & Accessories

Узнать больше о
Yamaha EF2600FW при помощи
вашего мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»
125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14