



## **Большая мощность в компактном корпусе**

Необходимая мощность всегда под рукой, для чего бы она ни понадобилась, от кухонной плиты до коммерческих мощных инструментов. EF2000iS - один из самых легких генераторов, при весе 21 кг его можно нести в одной руке.

Несмотря на большую мощность, установленный эффективный глушитель снижает уровень шума всего до 51,5 дБ(А).\*

Компактная панель управления со всеми приборами на одной стороне упрощает эксплуатацию и хорошо вписывается в новый чистый овальный дизайн в стиле ретро. Топливный бак емкостью 4,2 л обеспечивает непрерывную работу в течение 10,5 ч с нагрузкой в 1/4 от номинальной. В любом месте, от кемпинга до строительной площадки, этот бесщеточный инвертер всегда готов к работе.

\* При нагрузке в 1/4 от номинальной на расстоянии 7 м.

- ▶ Мощный двигатель объемом 79 куб. см
- ▶ Стиль ретро-модерн и малый вес
- ▶ До 10,5 ч непрерывной работы с нагрузкой в 1/4 от номинальной
- ▶ Эффективный глушитель для тихой работы
- ▶ Управление экономичностью для низкого расхода топлива
- ▶ Удобная панель управления
- ▶ Большая ручка для переноски в одиночку или вдвоем
- ▶ Топливный бак емкостью 4,2 л
- ▶ Быстросъемная панель для обслуживания
- ▶ Удовлетворяет требованиям законов по выбросам выхлопных газов

**Двигатель**

Рабочий объем	79 куб. см
Максимальная выходная мощность	2.3 кВт / 4,500 об/мин
Тип стартера	Ручной

**Генератор**

Тип генератора	Инвертер
Частота	50 Гц
Номинальная выходная мощность переменного тока	1,600 ВА
Макс. выходная мощность переменного тока	2,000 ВА
Переменное напряжение	230 В
Номинальный ток	6.9 А
Розетка постоянного тока	12 / 8 В/А
Коэффициент мощности	1
Фазы	Однофазный
Стартер	Прямой
Время работы без дозаправки	4.2 ч

**Габариты**

Общая длина	490 мм
Общая ширина	280 мм
Общая высота	445 мм
Масса (кг)	21 кг
Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей)	0.4 л
Емкость топливного бака	4.2 л
Уровень шума (LWA)	88.0 дБ (А)
Уровень шума на расстоянии 7 м	51.5 дБ (А)

**Blue**

&amp;nbsp;

**Parallel Power Cable  
Kit Generators**

For all accessories go to the website, or check your local dealer

**Выбирайте только лучшее**

Мы считаем, что результат зависит от вложений, поэтому рекомендуем использовать оригинальные детали и принадлежности Yamaha. Те же инновационные технологии и жесточайший контроль качества, которые используются при производстве наших повсеместно популярных генераторов, применяются при производстве всех деталей и принадлежностей - от эксклюзивного моторного масла YAMALUBE до охлаждающих сумок и одежды.

К некоторым моделям генераторов можно также дополнительно приобрести наборы принадлежностей для повышения мобильности и параллельные рабочие кабели для одновременного использования нескольких генераторов. Yamaha также предлагает широкий выбор функциональной, но стильной одежды и полезных сумок. Более подробную информацию можно получить у уполномоченных дилеров Yamaha.

**www.yamaha-motor-acc.com**

Узнать больше о  
Yamaha при помощи вашего  
мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»  
125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14